

```

*****
*
*      Ersatz für POP AF - Flags werden erhalten
*
*****

```

**Quellcode  
der kurzen  
Maschinenroutine**

```

                ORG          &A000

MC_BUSY_PRINTER EQU      &BD2E

START          LD           A,200          ; Zu erhaltender Wert
               PUSH        AF            ; Akku und Flags auf den Stack
               CALL        MC_BUSY_PRINTER ; Drucker Ausgang testen
               EX          (SP),HL        ; Ersetzt POP AF
               LD          A,H           ; ""
               POP         HL           ; ""

AF_TO_BASIC    PUSH        AF            ; AF nach HL
               POP         HL            ; übertragen
               LD          (&0160),HL    ; In den Basic-lesbaren Speicher
               RET

```