

```

100 ' *****
110 ' *
120 ' * KOMFORTABLE DISKETTENBEFEHLE *
130 ' *
140 ' *****
150 '
160 DEF FNmsb(a)=INT(a/256) AND 255
170 DEF FNlsb(a)=UNT(a) AND 255
180 CLS:MODE 1:INK 0,1:INK 1,24:INK 2,6,16:INK 3,21
190 PAPER 0:PEN 1:BORDER 2:SPEED INK 30,20
200 LOCATE 1,1:PRINT STRING$(40,210);
210 LOCATE 1,2:PRINT CHR$(24)+SPACES(6)+"KOMFORTABLE DISKETTENBEFEHLE"+SPACES(6)
+CHR$(24)
220 LOCATE 10,5:PEN 3:PRINT CHR$(164);" Martin Kotulla 1985"
230 PRINT:PRINT STRING$(40,210)
240 PEN 1:PRINT " Dieses Programm erweitert den Sprach-"
250 PRINT:PRINT " umfang des Basic-Interpreters um zwei"
260 PRINT:PRINT " Befehle zur komfortablen Ansteuerung"
270 PRINT:PRINT " des Diskettenlaufwerks:"
280 PEN 3:PRINT STRING$(40,210):PRINT
290 PEN 2:PRINT " >DELETE "+CHR$(34)+"Datei.Typ"+CHR$(34);:PEN 3
300 PRINT SPACES(5)+"ersetzt |ERA"
310 PEN 2:PRINT
320 PRINT " >SWAP "+CHR$(34)+"Datei1"+CHR$(34)+", "+CHR$(34)+"Datei2"+CHR$(34);
330 PEN 3:PRINT " ersetzt |REN":PRINT
340 MEMORY HIMEM-&87:start=HIMEM+1
350 FOR i=start TO start+&85:READ a:POKE i,a:NEXT i
360 FOR i=1 TO 12:READ a:a=a+start
370 value=PEEK(a)+PEEK(a+1)*256-40960+start
380 POKE a,FNlsb(value):POKE a+1,FNmsb(value)
390 NEXT i
400 POKE &AC08,FNlsb(start+16):POKE &AC09,FNmsb(start+16) ' Adresse poken
410 POKE &AC07,&C3 ' Z80-Opcode fuer JP nnnn
420 ' Maschinencode-Daten *****
430 DATA &04,&A0,&07,&A0,&00,&00,&00,&00,&00,&00,&45,&52,&C1,&52,&45,&CE
440 DATA &7E,&FE,&EE,&C0,&23,&7E,&FE,&E7,&28,&06,&FE,&92,&28,&3E,&2B,&C9
450 DATA &23,&CD,&3F,&DD,&CD,&FB,&CE,&CD,&DA,&FB,&78,&32,&04,&A0,&ED,&53
460 DATA &05,&A0,&CD,&37,&DD,&2C,&CD,&FB,&CE,&CD,&DA,&FB,&78,&32,&07,&A0
470 DATA &ED,&53,&08,&A0,&CD,&4A,&DD,&E5,&21,&0D,&A0,&CD,&D4,&BC,&30,&09
480 DATA &3E,&02,&DD,&21,&00,&A0,&CD,&1B,&00,&E1,&D1,&C9,&23,&CD,&3F,&DD
490 DATA &CD,&FB,&CE,&CD,&DA,&FB,&78,&32,&04,&A0,&ED,&53,&05,&A0,&CD,&4A
500 DATA &DD,&E5,&21,&0A,&A0,&CD,&D4,&BC,&30,&09,&3E,&01,&DD,&21,&00,&A0
510 DATA &CD,&1B,&00,&E1,&D1,&C9
520 ' Daten zum Relokalisieren des Maschinencodes *****
530 DATA &00,&02,&2C,&30,&3E,&42,&49,&54,&68,&6C,&73,&7E
540 END ' *****

```