

```

10 MODE 2:DEFINT a-z:MEMORY &8FFF:LOAD"graphext.bin",&9000:adresse=&9970 [A6AE]
20 PRINT"Mit dieser Routine passen Sie Happy-Printer an Ihren Drucker an.":PRINT:PRINT [6A98]
30 GOSUB 1000:INPUT"DOPPELTE DICHTe mit 320 PUNKTE PRO ZEILE ein ";anzahl:GOSUB 2000:GOSUB 3000 [139C]
40 GOSUB 1000:INPUT"EINFACHE DICHTe mit 320 PUNKTE PRO ZEILE ein ";anzahl:GOSUB 2000:GOSUB 3000 [604A]
50 GOSUB 1000:INPUT"ZEILENABSTAND von 7/72 INCH ein ";anzahl:GOSUB 2000:GOSUB 3000 [AF94]
60 GOSUB 1000:INPUT"ZEILENABSTAND von 1/8 INCH ein ";anzahl:GOSUB 2000:GOSUB 3000 [A628]
70 FOR ausgabe=adresse TO &9990:POKE ausgabe,0:NEXT ausgabe [5A38]
80 SAVE"graphext.bin",b,&9000,&990:PRINT:PRINT"Anpassung beendet !":END [47E8]
1000 REM Angabe der Anzahl [C4F8]
1010 PRINT"Geben Sie bitte die Anzahl der Steuerzeichen fuer die Escape-Sequenz":RETURN [5FFA]
2000 REM Eingabe der Escape-Sequenz [09EA]
2010 FOR eingabe=1 TO anzahl:PRINT eingabe;". Steuerzeichen der Escape-Sequenz ";:INPUT wert(ingabe):NEXT eingabe:PRINT:RETURN [155A]
3000 REM Ausgabe der Escape-Sequenz [9D06]
3010 POKE adresse,anzahl:FOR ausgabe=1 TO anzahl:POKE adresse+ausgabe,wert(ausgabe):NEXT ausgabe:adresse=adresse+ausgabe:RETURN [4212]

```