

(1) Disketten-Menü

1. Änderung : Disketten-Menü

```
1365 LOCATE 34,15:PRINT"5) Disketten-Menue"
1370 LOCATE 34,17:PRINT"E) Ende"
1380 GOSUB 4340:IF(a$<"1"OR a$>"5")AND a$<>"E"THEN 1380
1400 ON VAL(a$)GOTO 1440,2430,3040,3410,5000
5000 '
5010 ' ***** Disketten-Menue
5020 '
5030 CLS:LOCATE 33,1:PRINT"Disketten-Menue : "
5040 a=0:a$="":|DIR
5050 PRINT"      H  Hauptmenue      E  Era
      R  Ren      U  User      "
5060 WHILE a<1 OR a>4:PRINT CHR$(7);:WHILE a$="":a=0:a$=UPPER$(INKEY$):WEND:a=INSTR("HERU",a$):a$="":WEND
5070 PRINT CHR$(13)CHR$(11)SPACES$(79)CHR$(13);
5080 ON a GOTO 1320,5100,5120,5140
5090 '          H   E   R   U
5100 INPUT"Name des zu loeschenden Files (mit Ext.) ",file$
5110 PRINT"Y";:|ERA,@file$:PRINT"Y" :PRINT"< TASTE DRUECKEN >":CALL &BB18:GOTO 5030
5120 INPUT"Neuer Name (mit Ext.) , Alter
```

```

Name (mit Ext.) ",neu$,alt$
5130 PRINT"X";:|REN,@neu$,@alt$:PRINT"X"
:PRINT"< TASTE DRUECKEN >":CALL &BB18:G
OTO 5030
5140 INPUT" Neue USER-Nr. 0-255 ";user
5150 POKE &A701,user 'entspricht "|USER,
user" mit 0 <= user <= 15
5160 GOTO 5030
5170 END

```

(2) NLQ + deutsch

2. Änderung : NLQ für Textausdruck + Deutscher Zeichensatz

```

3885 PRINT#8,CHR$(27)+"R"+CHR$(2) 'Deutscher Zeichensatz
3895 nlq=0
4180 PRINT#8,CHR$(27)+"U1";: 'Eindirektionaler Druck
4185 FOR i=anf TO 64
4190 FOR i1=1 TO 4
4200 GOSUB 4670:IF fff=1 THEN 4260
4210 i2=z(i1,i):IF i2=1 THEN 4215 ELSE ON i2+1 GOSUB 4220,4215,4225,4235
4215 NEXT i1:PRINT#8:GOTO 4250
4220 PRINT#8,SPC(20);:RETURN
4225 IF nlq=1 THEN PRINT#8,CHR$(27)+"A"+CHR$(7)+CHR$(27)+"x"+CHR$(0):nlq=0 'Schr

```

```
iftart fuer Schlagzeile
4230 GOSUB 4780:RETURN
4235 IF nlq<>1 THEN PRINT#8,CHR$(27)+"A"
+CHR$(9)+CHR$(27)+"x"+CHR$(1):nlq=1 'Sch
riftart fuer Text
4240 PRINT#8,z$(i1,i);:RETURN
4250 NEXT i:GOTO 4270
```

(3) Deutsche Zeichen

3. Änderung : Definition des Deutschen Zeichensatzes

```
1141 IF PEEK(&BB01)=&5C THEN POKE &B735,
0 'nur fuer CPC 664/6128
1210 '
1230 MODE 2:CALL put.banner:SYMBOL AFTER
64:GOSUB 6000:INK 0,0:INK 1,26:BORDER 6
:PEN 1:PAPER 0
6000 ' SYMBOL DEFINITION
```

```

6010 SYMBOL 64,&3C,&60,&38,&6C,&38,&C,&
78,0      : 'Paragraph
6020 SYMBOL 91,&66,&3C,&66,&66,&7E,&66,
&66,0     : 'AE
6030 SYMBOL 92,&66,&3C,&66,&66,&66,&66,
&3C,0     : 'OE
6040 SYMBOL 93,&66,0,&66,&66,&66,&66,&3
C,0       : 'UE
6050 SYMBOL 123,&66,0,&78,&C,&7C,&CC,&76
,0        : 'ae
6060 SYMBOL 124,&66,0,&3C,&66,&66,&66,&3
C,0       : 'oe
6070 SYMBOL 125,0,&66,0,&66,&66,&66,&3E,
0         : 'ue
6080 SYMBOL 126,&38,&6C,&6C,&6C,&66,&76,
&6C,&60    : 'ss
6090 SYMBOL 240,0,0,255,255,255,0,0,0
6100 KEY DEF 17,1,123,91:KEY DEF 26,1,12
4,92:KEY DEF 19,1,125,93:KEY DEF 22,1,12
6,64
6110 RETURN

```