

MISE EN ROUTE

Après avoir branché et mis sous tension votre ordinateur domestique, introduire la cassette dans le lecteur de cassette.

- Sur le micro-ordinateur COMMODE 64, taper :
LOAD "LOADER",1,1

- Sur les micro-ordinateurs AMSTRAD CPC464 et CPC664, taper :
RUN "

Enclencher ensuite la lecture en appuyant sur la touche correspondante de votre lecteur de cassette et suivre les instructions qui apparaîtront à l'écran.

ATTENTION: Il est nécessaire de débrancher les éventuels lecteurs de disquette pour utiliser votre logiciel. Dans le cas de l'Amstrad CPC664, taper avant tout ITAPE , puis RUN " comme pour le CPC464.

Pour une meilleure utilisation de votre logiciel BUSINESS +, un modèle de fiche de décisions vous est proposé ci-dessous. Il vous sera facile de le reproduire afin de l'utiliser à chaque cycle de décision. Votre efficacité en sera certainement améliorée.

	Période N	Période N+1
capitaux propres		
dettes		
produits financiers		
bénéfice		
chiffre d'affaires		
ventes		
stocks		
usines		
charges fixes		
coûts de production		
	Décisions	Disponible
production		
budget commercial		
études et recherche		
conditions de travail		
investissements		
dividendes		
prix de vente		

DIFFERENCES SUR COMMODE 64

Deux différences de procédure sont à noter pour une utilisation du logiciel sur Commodore 64:

- Pour modifier une décision en cours de frappe, utilisez la touche DEL. L'effacement de la décision en cours s'effectue alors aussitôt.
- Dans la phase d'analyse des résultats, lorsque vous choisissez l'option 4-COUT DE PRODUCTION, la question "Pour quel niveau d'usine?" apparaît. Entrez alors le montant d'usine dont vous désirez connaître la courbe de coût de production, ou bien tapez ENTREE pour voir uniquement les courbes standards.